2 Elektrische Anlagen, allgemein

Kabeltrasse, Elektrische Anlagen
3195, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabeltrasse, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie	l	0195	Haarlinie

Kabelbündel, Elektrische Anlagen
3200, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabelbündel, Elektrische Anlagen	l	0200	0,4

Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein
3205, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein	l	0205	1,0

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig
3210, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein
0211, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,2 mm	1,2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm oben
Textausrichtung:	Standard	Standard

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig (3210, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, Begrenzungslinie	I	0210	Haarlinie

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, punktförmig
3211, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig (3210, f)
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein (0211, p)

Bemerkungen:
Vergrößerte Darstellung



Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein
3220, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein (3220, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein	p	0220	0,7

Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
0250, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm oben
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Schaltschrank, Elektrische Anlagen
3275, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schaltschrank, Elektrische Anlagen
0275, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm oben
Textausrichtung:	Standard	Standard

3 Mittelspannung

Kabel, Mittelspannung
3305, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabel, Mittelspannung (3305, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabel, Mittelspannung	l	0305	1,0

Kabelmuffe, Mittelspannung
3310, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelmuffe, Mittelspannung (3310, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabelmuffe, Mittelspannung	p	0310	0,7

4 Niederspannung

Kabel, Niederspannung
3405, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabel, Niederspannung (3405, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabel, Niederspannung	l	0405	1,0

Kabelmuffe, Niederspannung
3410, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelmuffe, Niederspannung (3410, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabelmuffe, Niederspannung	p	0410	0,7

5 Sonstige Objektarten

Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienförmig
3500, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienförmig (3500, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie	l	0500	1,0

Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, flächenförmig
3505, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, flächenförmig (3505, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie	l	0500	1,0

Erdung
3510, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Erdung (3510, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Erdungskabel	l	0510	1,0
Erdung, erdfühlig	l	0511	1,0

Tiefenerder / Kreuzerder
3512, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Tiefenerder / Kreuzerder (3512, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Tiefenerder / Kreuzerder	p	3512	1,0

Transformator
3540, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Transformator (3540, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Transformator	p	3540	1,0

Notstromaggregat
3550, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Notstromaggregat (3550, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Notstromaggregat	p	3550	1,0

Strommast, Elektrische Anlagen, flächenförmig
3670, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Strommast, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie
0520, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Strommast, Elektrische Anlagen, flächenförmig (3670, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Strommast, Elektrische Anlagen, allgemein	p	0521	1,5
Holzmast	p	0522	1,5
Stahlbetonmast	p	0523	1,5
Stahlgittermast	p	0524	1,0
Stahlrohrmast	p	0525	1,5
Doppelmast	p	0526	1,0

Strommast, Elektrische Anlagen, punktförmig
3675, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Strommast, Elektrische Anlagen, punktförmig (3675, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Strommast, Elektrische Anlagen, allgemein	p	0521	1,5
Holzmast	p	0522	1,5
Stahlbetonmast	p	0523	1,5
Stahlgittermast	p	0524	1,0
Stahlrohrmast	p	0525	1,5
Doppelmast	p	0526	1,0